

Wybrane punkty charakterystyki elementu pomiarowego PT1000.

| PT1000 | |
|------------------|--------------------------|
| Temperatura (°C) | Rezystancja (Ω) |
| -20 | 921 |
| 0 | 1000 |
| 20 | 1078 |
| 40 | 1155 |
| 60 | 1232 |
| 80 | 1309 |
| 100 | 1385 |
| 120 | 1461 |
| 140 | 1536 |
| 160 | 1610 |
| 180 | 1685 |
| 200 | 1758 |
| 220 | 1832 |